



Drift- & Skötselråd

StyRa® Zip Screen

Rengöring av stativet

Stativet är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Stativet utsätts dock för smuts och föroreningar vilket bör rengöras minst en gång per år för bästa finish. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada väven och elektrisk utrustning.

Rengöring av väv

Väven utsätts för smuts och föroreningar och bör regelbundet rengöras för bästa finish. Använd ljummet vatten och torka av med fuktig trasa. Vid kraftigare fläckar/partier kan en mild såpalösning och mjuk borste användas, skölj och torka noggrant efteråt så inget medel finns kvar på väven då det kan skada materialet. Använd ALDRIG högtryckstvätt då det kan göra stor skada på duk och elektronik.

Byte av väv

Stativet har en längre livslängd än vad vävarna har och därför finns möjligheten att byta vävarna. Kontakta din återförsäljare för mer information om ny väv till ditt solskydd.

Motorisering

En produkt som är motoriserad kan behöva justeras med åren. Se separata bruksanvisningar för motorinställningar eller kontakta din återförsäljare som levererat produkten.

Användning

Zip Screen är till största del motordriven och körs via fjärrkontroll, tryckknapp, smartphone eller automatik. Vänligen följ medföljande manualer för dess funktion. Zip Screen klarar mycket starka vindar men vänligen följ dessa garantigränser:

Zip Screen upp till 2800 x 2200 mm garanterar 32 m/s

Zip Screen från 2801 x 2201 mm garanterar 17 m/s

WARNING!

Vi rekommenderar alltid att en fackman installerar/monterar produkten. Vid byte av väv eller om en service skulle krävas rekommenderar vi alltid att en fackman utför arbetet. Kontakta därför din återförsäljare som levererat produkten.

WARNING!

Låt alltid en behörig elektriker göra fasta elinstallation. Skulle det misstänkas ett fel på elektriska komponenter eller kablage kontakta behörig elektriker eller fackman för bedömning och eventuell service.